



手动可调衰减器

(1310nm 衰减范围 0~15 or 30dB FC/PC)



产品描述

衰减水平可设置在 0 到 40dB 范围内，紧凑的外壳设计，可以集成在 PCB 或仪器内部

产品特点

手动精密调节；低插入损耗；宽波长适配；高稳定性；紧凑便携

应用领域

光通信测试 | 光纤传感 | 激光系统 | 教学实验 | 设备维护

核心参数

波长	接头	松套管直径	光纤长度
1310nm	FC/PC	900um	1m



详细参数

参数	单位	值
波长范围	nm	1525-1575
衰减范围	dB	0~15 or 30
衰减分辨率	dB	<0.1
插入损耗	dB	0.6
回波损耗	dB	>50
偏振相关损耗	dB	<0.1
波长相关损耗	dB	<0.3
操作温度	°C	-5~+65
功率	W	1

可选配置表

波长-接头-松套管直径-光纤长度			
波长	接头	松套管直径	光纤长度
850: 850nm	FC/PC	900um	1m
1310: 1310nm	FC/APC		
1550: 1550nm	SC/PC		
1310/1550:	SC/APC	2mm	定制
1310/1550nm	LC/PC	3mm	
	MU/PC		
	不带接头		
	定制		